

Gweithgaredd 6 - Sut i wneud Anemomedr

Y deunyddiau sydd eu hangen:

- pum cwpan plastig 3 owns
- dau welltyn yfed plastig
- un bensel (gyda rhwbiwr heb ei ddefnyddio)
- un tyllwr papur un twll
- siswrn
- tâp
- un pin gwthio
- un pin ffelt hud parhaol

Cam 1

Cymerwch bedwar o'r cwpanau plastig a gwnewch dwll ym mhob un, tua $\frac{1}{2}$ modfedd (1.5 cm) yn is na'r ymyl.

Cam 2

Cymerwch y pumed cwpan a gwnewch ddau dwll ynddo, yn union gyferbyn â'i gilydd, tua $\frac{1}{2}$ modfedd (1.5 cm) yn is na'r ymyl. Ar ôl gwneud hynny, gwnewch ddau dwll arall yn y cwpan hwnnw, pob un $\frac{1}{4}$ modfedd (1 cm) yn is na'r ymyl, gyda'r un hyd rhwng y ddau dwll cyntaf.

Cam 3

Gan ddefnyddio'r pin gwthio a'r siswrn, gwnewch dwll yng nghanol gwaelod y cwpan sydd â phedwar twll. Dylai'r twll fod yn ddigon mawr fel y gall y pensil ffitio'n hawdd drwyddo.

Cam 4

Llithrwyd un o'r gwellt drwy'r twll yn un o'r cwpanau sydd â dim ond un twll ynddo. Plygwch tua $\frac{1}{2}$ modfedd (1.5 cm) o ben y gwelltyn sydd y tu mewn i'r cwpan, a'i ddal yn sownd y tu mewn i'r cwpan gyda'r tâp.

Cam 5

Rhowch ben arall y gwelltyn drwy ddau o'r tyllau yn y pumed cwpan ac yna drwy'r twll yn un o'r cwpanau eraill. Defnyddiwch y tâp i roi pen y gwelltyn yn sownd y tu mewn i'r cwpan fel y gwnaethoch yn gynharach, gan wneud yn siŵr bod agoriadau'r ddau gwpan yn wynebu pegynau gwahanol i'w gilydd.

